



SUPERTOOTH
ONE

гарнитура громкой связи, для использования в машине или любом другом подходящем месте.

A. ОПИСАНИЕ:

Supertooth one – это гарнитура, позволяющая использовать громкую связь через Bluetooth соединение с телефоном. Данное устройство обладает функциями голосового управления, удержания звонка, подавления шума, устранения эхо. Оно также может быть использовано для воспроизведения аудио файлов с телефона, посредством A2DP (Advance Audio Distribution Profile). Supertooth one позволяет использовать голосовую связь максимально удобно и результативно.

Помните, безопасное вождение, прежде всего!

B. Обзор продукта:



1. Многофункциональная кнопка (включение и отключение, соединение, ответ, голосовой набор, повторный набор, передача аудио);
2. Снижение громкости;
3. Увеличение громкости;
4. Окончание разговора, отмена звонка;
5. Микрофон;
6. Порт для зарядного устройства;
7. Индикатор Bluetooth, индикатор зарядки;
8. Громкоговоритель.

C. Зарядка.

Подсоедините вилку зарядного устройства к Порту Зарядного Устройства Supertooth one. Подсоедините зарядное устройство к вашему источнику питания. Статус индикатора зарядки (7):

Красный:	Разряжен
Оранжевый:	Зарядка
Зелёный:	Заряжен.

После того, как он полностью зарядился, отсоедините зарядное устройство.

D. Включение и выключение.

Для включения устройства удерживайте кнопку (1) пока индикатор не загорится голубым светом. Вы услышите звуковой сигнал.

Для выключения устройства удерживайте кнопку (1) в течение 5 секунд, пока индикатор не загорится красным светом. Вы услышите звуковой сигнал.

Е. Установка соединения с телефоном посредством Bluetooth. Для соединения Supertooth one с вашим мобильным телефоном, он должен обладать функцией Bluetooth. Подключение необходимо и достаточно произвести один раз. Включив устройство, удерживайте кнопку 1 нажатой до тех пор, пока индикатор не начнёт мигать красной и голубой лампочкой попеременно. Это будет означать, что устройство находится в режиме поиска. Пока устройство находится в режиме поиска, включите Bluetooth на вашем телефоне и произведите поиск новых устройств. В списке найденных устройств выберите ST ONE. На запрос телефона о пароле или PIN коде введите 0000 и нажмите ОК. Supertooth one готов к использованию!

Ф. Установка. Вставьте прилагаемый зажим до щелчка в пазы на задней стороне устройства. Не стоит применять излишнюю силу. Зажим может пристёгиваться к устройству двумя способами для более удобного размещения устройства на солнцезащитном козырьке. Расположите Supertooth one на солнцезащитном козырьке таким образом, чтобы микрофон был направлен на



пользователя.

Г. Осуществление звонка. Наберите номер на вашем телефоне. Громкая связь включится автоматически, и Вы услышите гудки из громкоговорителя устройства, при этом индикатор будет гореть голубым светом.

Если во время звонка включена громкая связь вашего телефона, то для перехода на использовании громкой связи Supertooth one нажмите 1 на одну секунду.



Ответ на звонок. Чтобы ответить на звонок нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение одной секунды, индикатор загорится голубым светом. Если активирована функция голосового управления устройством, то для приёма звонка

в течение 3-х секунд после специального сигнала необходимо громко и чётко сказать ОК.

Завершение разговора. Нажмите и удерживайте кнопку окончания звонка (4) в течение 1 секунды.

Голосовой набор. Для использования голосового набора ваш мобильный телефон должен поддерживать функцию голосового набора. При этом телефонные номера должны быть записаны в памяти телефона, а не на SIM-карте. Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение 1 секунды. После звукового сигнала произнесите имя абонента так, как он записан в памяти вашего телефона. Телефон повторит имя абонента и автоматически произведёт вызов.

Повторный набор (только для телефонов с функцией громкой связи). Нажмите и удерживайте кнопку 1 в течение трёх секунд, последний набранный номер будет набран ещё раз.

Отмена звонка (только для телефонов с функцией громкой связи). Во время входящего звонка нажмите и удерживайте кнопку окончания (отмены) звонка 4 в течение одной секунды.

Настройка громкости. Регулировка громкости производится кнопками 2 и 3. При достижении крайних уровней громкости индикатор загорится фиолетовым светом.

Передача громкой связи (только для телефонов с функцией громкой связи). Во время звонка вы можете переключить громкую связь с устройства на телефон. Для этого удерживайте кнопку 1 в течение трёх секунд. Для обратного переключения удерживайте кнопку одной в течение одной секунды.

***Примечание.** Некоторые модели телефонов требуют непосредственно принять звонок до того, как произойдёт автоматическая передача звонка на устройство.*

Н. Воспроизведение аудио файлов с мобильного телефона. Если Ваш телефон поддерживает профиль A2DP, Вы сможете использовать Supertooth one для прослушивания аудио файлов на удаленном расстоянии от телефона (в радиусе действия Bluetooth).

Прослушивание аудио файлов.

Чтобы воспроизвести аудио файлы через устройство:

- В меню телефона откройте музыкальный проигрыватель и запустите трек A/V Bluetooth (см. руководство к Вашему телефону);
- Нажмите кнопку (1), чтобы проиграть/остановить музыку через громкоговоритель устройства.

Чтобы установить громкость нажимайте на кнопки регулирования громкости вверх (3) или вниз (2), до установления желаемого уровня громкости.

I. Дополнительные функции.

Многоканальная функция. Supertooth one может одновременно подсоединяться через Bluetooth к двум телефонам. Последний подключённый телефон (или последний телефон, по которому был осуществлён звонок) устанавливается первым, а второй - вторичным. Supertooth one будет активироваться на обоих мобильных телефонах. Действия пользователя (голосовой набор, повторный набор) контролируются первым телефоном, а входящий звонок на любой из двух телефонов может быть принят или отклонён с Supertooth one.

Процедура подсоединения нескольких телефонов.

1. Выключите устройство, удерживая кнопку (1) до тех пор, пока не загорится красный индикатор.

2. Установите соединение через Bluetooth со вторым телефоном, руководствуясь разделом «**Установка соединения с телефоном посредством Bluetooth**». Этот телефон теперь будет считаться первичным.

Обмен первичного и вторичного телефонов. При необходимости Вы можете поменять первичный и вторичный телефоны следующим образом: нажмите и удерживайте кнопку окончания звонка/отмены (4) в течение пяти секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Теперь вторичный телефон установлен как первичный.

Примечания:

- Голосовой набор и повторный набор могут осуществляться только с первичного телефона.
- Вы можете принимать и отклонять звонки с любого из двух телефонов;
- Если вы принимаете звонок, этот телефон становится первичным телефоном;
- Набрав номер на одном из телефонов, он установится как первичный.

Одновременные звонки. Вы не можете слушать музыку или разговаривать с двух телефонов одновременно. Если вам пытаются дозвониться во время того, как вы уже говорите по телефону, вы услышите особый сигнал.

1. Если вы отклоните звонок, то сможете продолжить текущий разговор.
2. Если вы ответите на звонок, текущий разговор будет прерван.

***Примечание.** Функция голосового управления деактивируется во время того, как вы разговариваете по телефону. Это позволит вам завершить текущий разговор прежде, чем ответить на второй звонок.*

Приём звонка во время прослушивания музыки. При входящем звонке музыка остановится до тех пор, пока вы не отмените звонок или не закончите разговор.

Примечание. На некоторых моделях телефонов Вам придётся вручную запустить музыку.

Переключение соединений между спаренными телефонами. Supertooth one хранит в памяти до 8-ми Bluetooth соединений. Дополнительное соединение автоматически удалит тот телефон, который дольше всего не использовался. Для того чтобы опять воспользоваться этим телефоном, необходимо подсоединять его ещё раз. Вы можете легко переключиться на любой из подсоединённых телефонов:

1. Отключив один из двух соединённых телефонов, используя «Активные устройства» в меню Bluetooth на этом телефоне.
2. Подсоединив желаемый телефон, используя «Устройства Bluetooth» в меню Bluetooth на этом телефоне.

Примечание. Повторное соединение к спаренному телефону может быть проделано нажатием на кнопку (1). Тем не менее, Supertooth one попытается подсоединиться только к последнему использованному телефону. Поэтому мы рекомендуем подсоединиться к другому спаренному телефону, используя меню телефона.

J. Особые характеристики.

Режим голосового управления. Важное примечание: этим режимом трудно пользоваться при сильных посторонних шумах.

- Если эта функция включена, пользователь может принять звонок, громко и чётко сказав «ОК» после специального сигнала. Скажите это только один раз в течение трёх секунд после звукового сигнала, чётко выговаривая каждый звук.
- Если функция выключена, можно ответить на звонок нажатием кнопки (1).

Режим голосового автоответчика может быть активирован или дезактивирован, только когда устройство находится в режиме ожидания (нет входящих звонков и проигрыватель выключен).

Активация. Нажмите и удерживайте кнопку увеличение громкости (3) в течение пяти секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Деактивация. Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (2) в течение пяти секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Автоматическое повторное соединение. Автоматическое повторное соединение происходит, если вы выпадаете из диапазона Bluetooth более, чем на двадцать секунд (не выключая набор громкой связи). При возвращении в этот диапазон, гарнитура автоматически найдёт Ваш телефон и произведёт повторное соединение.

Примечание. Повторное соединение может занять до десяти секунд после возврата в диапазон.

В случае намеренного отсоединения (используя меню телефона), поиск не будет активирован.

Решение проблем.

В некоторых случаях после соединения телефона с гарнитурой, при появлении эха, следует выключить и снова включить гарнитуру.

При окончании зарядки аккумулятора гарнитуры, допускается искажение голоса собеседника и появление посторонних шумов. При этом возможно свечение красного светодиода на передней панели гарнитуры и отключение устройства. Для восстановления работоспособности следует произвести полный цикл заряда аккумулятора гарнитуры от блока автомобильной зарядки или через порт mini-USB компьютера.

Спецификации Supertooth one.

Соответствие Bluetooth:	Bluetooth 2.0
Поддерживаемые профили Bluetooth:	Поддерживает наушники и громкую связь автоматически распознавая их
Операционный диапазон:	до 10 метров
Частота:	2,4 GHz
Время в режиме разговора:	До 15 часов
Время в режиме ожидания:	До 800 часов
Время зарядки:	3 часа
Тип батареи:	Перезарядная Lithium Ion

Особые характеристики:

- Full Duplex;
- Цифровой контроль громкости;
- Технология голосового управления;
- Голосовой набор (при поддержке телефоном);
- Также может заряжаться непосредственно от компьютера через кабель USB (в комплект не входит);
- Полное подавление шумов/устранение эхо;
- Передача музыки через A2DP Bluetooth;
- Функция нескольких соединений;
- Повторный набор последнего номера;
- Отмена входящего звонка;
- Компактный размер;
- Полное автоматическое соединение.

Установка:	Быстрая фиксация на солнцезащитном козырьке при помощи пластикового зажима
Размеры (мм):	21x64x120
Вес:	100 гр.